



## CONVERTISSEURS MÉCANIQUES DE FRÉQUENCE - NW



> DOCUMENTS  
D'INSTALLATION  
& MAINTENANCE  
VIA LE QR CODE

- Convertisseurs mécaniques pour vibrateurs 42V-500Hz permettant un fonctionnement continu et jusqu'à 4 prises branchées simultanément sur modèle 5 KVA.
- Générateur à aimants permanents afin d'assurer la sécurité de l'opérateur en présence d'équipements basse-tension.
- Protection par cage tubulaire ou chariot sur roue facilitant la manutention et le déplacement sur les chantiers.



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et dimensions sans préavis.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Branchement	Puissance Maximale	Voltage nominal	Puissance Maximale	Capacités	Mobilité	Poids
	-	kVA	V - Hz	A	-	-	KG
NW0582	TRIPHASE	1	42 - 200	14	1 Ø 38/50	X	17
NW0588	MONOPHASE	1	42 - 200	14	1 Ø 38/50	X	17
NW0586	TRIPHASE	2	42 - 200	28	2 Ø 38/50 1 Ø 38/50 + 1 Ø 60 1 Ø 60/70	Traineau	25
NW0590	MONOPHASE	2	42 - 200	21	2 Ø 38/50 1 Ø 38/50 + 1 Ø 60 1 Ø 60/70	Traineau	25
NW0600	TRIPHASE	3	42 - 200	42	3 Ø 38/50 2 Ø 38/50 + 1 Ø 60/70 2 Ø 60/70 1 Ø 80/90	Traineau	33
NW0620	MONOPHASE	3	42 - 200	35	3 Ø 38/50 2 Ø 38/50 + 1 Ø 60/70 2 Ø 60/70 1 Ø 80/90	Traineau	33
NW0500	TRIPHASE	3	42 - 200	70	4 Ø 38/50 4 Ø 60/70 4 Ø 80/90	Sur roues	80